



1541 er en kraftig udvidelse af lagerpladsen i forbindelse med brugen af Commodore 64 og Commodore 128. Lageret findes på diskette, hvilket betyder en meget hurtig dataoverførsel og nem betjning. Lagerpladsen på 170Kbytes svarer til ca. 50 A4 sider.

Disktestationen kobles direkte til Commodore 64 eller Commodore 128, og de to enheder er særdeles anvendelige til programudvikling. Sammen med en computer og en af Commodores printere MPS 1000 eller printeren DPS 1120 udgør denne disktestation et komplet og særdeles ydedygtigt dataanlæg.

Det er f. eks. velegnet til administrative opgaver i mindre virksomheder, som f. eks. fakturering, giroblanket- eller adresseudskrivning, lagerregnskab o.s.v.

# HARD WARE



Commodore

## Tekniske data

|                      |   |
|----------------------|---|
| Organisation         | 2K bytes  |
| RAM-lager:           | Enhver søjlskonnektet                                 |
| Formattering:        | standard diskette (5,25") kan formatteres.            |
| Spør                 | 35 koncentriske spør                                  |
| Sektorer:            | Indre spør: 17 sektorer<br>Ydre spør: 21 sektorer     |
| Indholdsfortegnelse: | På spør 18  |
| Interface data       |   |
| Interface            | Tilkobles direkte til Commodore 64 eller C128 serielt |
| Stikforbindelse:     | DIN stik  |

## KAPACITET; GCR format

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | Enkelt stilet                                     |
| Total ufor-<br>materet:        | 252019 bytes                                      |
| Total for-<br>materet          | 174848 bytes                                      |
| Største<br>sekventuelle<br>til | 168656 bytes                                      |
| Største<br>relative fil.       | 167132 bytes                                      |
| Records<br>pr. fil:            | 65535   |
| Filer pr.<br>diskette:         | 144   |
| Spør:                          | 35  |
| Sektorer<br>pr. spør           | Indre spør: 17 sektorer<br>Ydre spør: 21 sektorer |
| Sektorer<br>pr. diskette:      | 683 total<br>664 frie                             |
| Bytes<br>pr. sektor:           | 256   |
| Indikator.                     | Åbne hler indikeres med en rød LED (lysdiode)     |
| Driftsdata                     |   |
| Netspending:                   | 220 V/50 Hz                                       |
| Dimensioner                    |   |
| Bredde:                        | 200 mm  |
| Dybde:                         | 374 mm  |
| Højde:                         | 97 mm   |

## Kommandoforråd

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Random-<br>access:       | Tilgang til hver enkelt blok.<br>Tilinder tilgang til enkelt datafil i blokke.     |
| Block-<br>execute        | Brugedefineret DOS funktion kaldes frem fra disketten og ndføres                   |
| Block-<br>allocate/free: | Tildeling af blokke for tilgang  |
| Memory-<br>read/write.   | Indlæsning eller skrivning i diskettelager   |
| Yderligere:              | Følg ng statusinformationer over egen datakanal<br>Mulighed for »pattern matching« |
| Medleveret<br>tilbehør:  | Udførelse betjeningsvejledning og testdiskette.                                    |